

Einrichtung der LüneCom Telefonie-Zugangsdaten in der FRITZ!Box

1. Rufen Sie in einem Browser wie z.B. dem Internet Explorer die Web-Adresse fritz.box oder 192.168.178.1 auf.
2. Melden Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort an.
3. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "**Telefonie**".
4. Klicken Sie im Menü "Telefonie" auf "**Eigene Rufnummern**".
5. Unter "Rufnummern" wählen Sie "**Neue Rufnummer**" aus.
6. Unter "Rufnummer eintragen" wählen Sie unter "Telefonie-Anbieter" „**anderer Anbieter**“ aus

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.


Telefonie-Anbieter	<input type="text" value="anderer Anbieter"/>
Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*
<input type="text" value="+4941314711"/>	<input type="text" value="041314711"/>

7. Unter "**Rufnummer für die Anmeldung**" tragen Sie bitte die Ihnen zugeteilte Rufnummer inkl. Länderkennzahl mit der **+49 ein, z.B. +4941314711**.
8. Unter "**Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**" tragen Sie bitte die Ihnen zugeteilte Rufnummer **ohne Länderkennzahl +49 ein, z.B 041314711**.
9. Geben Sie **Ihre Zugangsdaten** ein (aus unserem Schreiben Zugangsdaten Telefonie). Übernehmen Sie die weiteren Einstellungen, siehe unten:

Zugangsdaten	
Benutzername	<input type="text" value="lcXXXX"/>
Kennwort	<input type="text" value="XXXXXXXX"/>
Registrar	<input type="text" value="sip.luenecom.de"/>
Proxy-Server	<input type="text" value="sip.luenecom.de"/>
Weitere Einstellungen	
DTMF-Übertragung	<input type="text" value="RTP oder Inband"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Rufnummer für die Anmeldung verwenden
<input checked="" type="checkbox"/>	Anmeldung immer über eine Internetverbindung
Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option,	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

10. Drücken Sie anschließend auf „Weiter“, bis Sie wieder auf die Übersichtsseite der eigenen Rufnummer geleitet werden.

11. Unter Rufnummer bearbeiten müssen Sie noch folgende Einstellungen vornehmen:



12. Übernehmen Sie wieder die Einstellungen, wie in diesem Beispiel:

Rufnummernformat

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt:

Landesvorwahl Keine Ohne Präfix (49) Mit Präfix (0049)

Ortsvorwahl Keine Ohne Präfix (4131) Mit Präfix (04131)

Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln.

Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln.

Telefonie-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan
(internationale Vorwahl 011 statt 00)

Eigene Rufnummer im internationalen Rufnummernformat übermitteln

Suffix für
Internetrufnummern

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung

Rufnummernunterdrückung (CLIR)

Rufnummerübermittlung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235

Paketgröße in Millisekunden in Senderichtung

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert,

13. Nun drücken Sie auf „OK“ und Ihre Einstellungen werden übernommen.

14. Wenn dieser grüne Punkt hier erscheint, ist die Telefonie fertig installiert!

